

ООО «Эра новых технологий»



СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР ЗАМКА / ТУРНИКЕТА

# «ЭРА- 10000М»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2016г.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

К монтажу и эксплуатации изделия допускаются лица имеющие квалификационную группу по технике безопасности эксплуатации электроустановок не ниже третьей, имеющие подготовку и опыт эксплуатации СКУД.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой контроллер ЭРА (изделие), предназначен для обеспечения контроля и управление доступом в точках прохода с последующим программным анализом и контролем событий.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Контроль входа в помещение;
- Блочная конструкция — плата контроллера и плата соединительная объединены в одном корпусе;
- Возможность работы в автономном режиме и режиме центрального (удаленного) управления;
- Управление замком может осуществляться с помощью следующих устройств:
  - кнопка ДУ (выхода);
  - до двух сканеров штрихкодов (подключение по RS-232)
  - компьютер (при подключении по локальной вычислительной сети);

## КОНСТРУКЦИЯ

Контроллер выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе в виде единого блока, в котором установлено основание в сборе с печатной платой контроллера и ответная клеммная плата под съемной крышкой (подключаемая к плате контроллера через разъем) для подключения питания и периферийных устройств.

Корпус закрепляется на стене в монтажные отверстия с помощью шурупов, крышка над клеммной платой фиксируется на основании при помощи защелок.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значение	Примечание
Количество электронный ключей	10000	
Количество событий	160000	
Количество графиков работы - годовых, настраиваемых (любой сложности)	200	
Интерфейс идентификаторов считывателей	Wiegand TouchMemory RS-232*	<i>* используется для подключения сканеров штрихкодов</i>
Сетевой протокол	Ethernet	
Потребляемый ток контроллером (без учета потреблений нагрузки): - в режиме ожидания - в режиме управления	до 110мА до 130мА	
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный	

Характеристики	Значение	Примечание
Напряжение питания	12-24 V + 10 % постоянного тока	<i>напряжение на выходе ключа управления равно напряжению питания! Учитывать при подключении нагрузки!</i>
Вес	До 118 гр.	
Габаритные размеры	112x125x33 мм.	
Срок хранения информации	5 лет	<i>при обесточивании контроллера</i>
Срок службы изделия	не менее 8 лет	
Температурный режим	-40...+70 °С	
Влажность	до 80%	<i>избегать агрессивных сред и образования капель воды и инея</i>

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям технических условий (ТУ 4372-001-73846621-2009) при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации контроллера ЭРА 10000М составляет 5 лет, со дня ввода контроллера в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты производства контроллера.

Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять контроллер в течение гарантийного срока при отказах изделия.

Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение контроллера;
- использование не сертифицированных источников питания;
- ремонт контроллера другим лицом, кроме изготовителя.

Гарантия распространяется только на контроллер. На всё оборудование других производителей, использующееся совместно с контроллером, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что контроллер не выполнил своих функций.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
Заполняется фирмой продавцом

Изделие: *Сетевой контроллер  
замка/турникета/шлагбаума*

Модель:  
 *Эра-10000М*

MAC-адрес изделия:

Дата изготовления / отметка ОТК:

**Бланк возврата товара по  
гарантии**

Наименование организации отправителя: \_\_\_\_\_

\*Контактное лицо \_\_\_\_\_

\*Телефон \_\_\_\_\_

раб. + \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

сот. + \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

ICQ \_\_\_\_\_

Skype \_\_\_\_\_

Где приобретен товар \_\_\_\_\_

ФИО специалиста ЭНТ( добавочный номер, Email, сот) \_\_\_\_\_

Номер сертификата расширенной гарантии \_\_\_\_\_

## ООО «Эра новых технологий»

**Адрес:** 127299, Россия г.Москва, улица  
Клары Цеткин, дом 18, корпус 6  
**Телефон:** +7 495 984-74-95, 8 800 505-02-30  
**Факс:** +7 495 984-74-95  
**E-mail:** [info@entpro.ru](mailto:info@entpro.ru)  
**Web:** [www.entpro.ru](http://www.entpro.ru)

Сделано в России

